



Produktinformationen "Bals Schuko Kupplung sw - 7488"

Schutzkontaktstecker

- MULTI-GRIP Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung
- Schutzart IP44
- Einfache und schnelle Montage durch eine geteilte Ausführung
- Großzügiger Anschlussbereich
- Die Ausrichtung der Anschlüsse ist bei allen Kontakten gleich, die Anschlussschrauben können somit alle aus einer Richtung bedient werden
- Die Gehäuse und Anschlussschrauben können mit ein und demselben Werkzeug geschraubt werden
- Querschnitte von 1 mm² bis 4 mm² können problemlos angeschlossen werden
- Auch geeignet für belgisch/französisches System Verschiedene Farbvarianten (blau, rot, schwarz und grau) verfügbar

Schutzkontaktkupplung

- Wie Stecker jedoch zusätzlich:
- Optional mit Kindersicherung
- auch in belgisch/französischem System verfügbar
- Schutzart IP54

Bauform:	Kupplung
Stromstärke:	16A
Polzahl:	3p
Anordnung der Phasen:	2P+PE
Anschluss technik:	Schraubklemmen
Spannung:	200 bis 250V
Frequenz:	50 und 60Hz
Schutzart:	IP44
Kennfarbe:	schwarz RAL 9005
max. Leiterquerschnitt:	4,0 qmm
Verschraubung:	Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung
Gewicht:	0,102 kg

Mehr Bilder zu "Bals Schuko Kupplung sw - 7488"

